

DGP215 数字均衡器

双 15 段数字参数均衡器 最大 Q 值可达 128 延时器及噪声门 外接电脑设置

产品说明

DGP215 是个每通道拥有 15 个滤波器的双通道图示参数均衡器，它可在立体声或独立通道使用。它的滤波器是设计成对称的，含高通和低通滤波器。DGP215 内置了噪声门、延时器，最大延时 300ms。这个产品操作简单，它有一个中央旋转解码器，可轻松地在 2×20 的数字字母 LCD 功能菜单上操作。

DGP215 有 32 个可恢复记忆，其中 16 个是可在工厂中预设好的，另 16 个可供使用者设定。DGP215 可以让使用者快速地建立、组合和储存新设定的参数。可用数字或名字来管理和储存相关参数。可以通过 MIDI、RS232、和 USB 界面由外部控制双向的信息。

参数规格

用户记忆	16	延时	0~300ms
可恢复记忆	32	噪声门	左、右通道独立设置
输入	XLR/TRS×2	数模转换采样率	24 比特
输出	XLR/TRS×2	处理位数	24×32 比特
最大输入电平	9dBu	带宽 Q 值	0.4~128
最大输出电平	9dBu	显示器	2×20 字符 LCD 显示
THD+N	小于 0.01% @-6dBFS	信号 LED 显示	节拍率，切顶，直通
信噪比	大于 90dB	外部连接	Midi/RS232/USB
频率响应	20Hz~20KHz +/-0.5dB	尺寸	19 英寸×1U

TOGWOR
advanced
audio

